

DA458

24V CC (26V) 4A montage en rack alimentation
avec le feu de permettre et de soutien de sauvegarde de batterie VRLA

Caractéristiques

- 19" rack 3U montable enceinte
- Plaque amovible frontale pour sorties montées à l'avant
- Entrée de 110V ou 230V
- Entrée via câble IEC
- Activation incendie
- Signalisation de panne de secteur
- Signalisation de la basse tension
- Signalisation de panne de secteur
- Tirer pour extraire permettant un accès facile à la batterie VRLA
- Stocke et charge 2 x batteries VRLA de 12Ah
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie



Description

DA458 19" Les alimentations à découpage montable en rack 3U qui peuvent fournir une sortie régulée de 24V CC jusqu'à 4A.

Ces unités seront loger et recharger jusqu'à 2 x 12Ah batteries VRLA. Equipé de deux DPCO (Double Pole Change Over) contacts séparés pour réseau échouent et la signalisation de basse tension.

Batterie automatique bas de déconnexion de tension; si la tension des batteries tombe en dessous de 19V CC, par exemple après une panne de secteur prolongée, le terminal de la batterie se déconnecte. Lorsque la tension de l'unité récupère (lorsque l'alimentation est repris) les bornes de la batterie se reconnectera, permettant la recharge.

Commutation de sortie de Feu activer est entraîné à partir d'une alimentation 24V CC. Une utilisation typique pour ce relais serait l'interfaçage d'un panneau de feu avec l'alimentation de-power serrures magnétiques dans le cas d'une condition d'incendie.

Code article	Description
DA458-1	1 x 24V CC 4A, 230V 3U montage en rack VRLA batterie de secours alimentation.
DA458-2	2 x 24V CC 2A, 230V 3U montage en rack VRLA batterie de secours alimentation.
DA458-4	4 x 24V CC 1A, 230V 3U montage en rack VRLA batterie de secours alimentation.
DA458-8	8 x 24V CC 500mA, 230V 3U montage en rack VRLA batterie de secours alimentation.
DA458-1-110V	1 x 24V CC 4A, 110V 3U montage en rack VRLA batterie de secours alimentation.
DA458-2-110V	2 x 24V CC 2A, 110V 3U montage en rack VRLA batterie de secours alimentation.
DA458-4-110V	4 x 24V CC 1A, 110V 3U montage en rack VRLA batterie de secours alimentation.
DA458-8-110V	8 x 24V CC 500mA, 110V 3U montage en rack VRLA batterie de secours alimentation.