

# DA470

## 1U en rack alimentations

24V CA 16A

### Caractéristiques

- Fusibles de sortie à réarmement automatique
- 1U 19" rack enceinte
- Conception de haute efficacité
- Raccords « plug and play » faciles à monter
- État de sortie facile à observer grâce aux voyants montés à l'avant
- Courant maximum disponible de 16A
- Tension d'entrée 230V CA (+/- 10% à 50Hz)
- Plomb IEC C14 (plomb de bouilloire) avec fiche d'alimentation UK inclus pour les entrées arrières IEC C14
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie



### Description

Le DA470 fait partie de notre gamme de slim, alimentations haute efficacité de montage en rack.

Pas plus ingénieur appel-outs pour fusibles. Doté fusibles auto-réinitialisation automatique, l'entretien est maintenant encore plus facile. Combiné avec notre **Garantie de cinq ans**, vous pouvez maintenant installer et oublier.

La conception très efficace fournit réglementé CA 24V avec un courant maximal disponible de 16A, en seulement 1U d'espace rack.

**Tidy, rapide et simple** installations peut être atteint facilement avec la **"Plug and Play"** connexions arrière. Résiliation est fourni par un bouchon à quatre voies, qui se détache de la PCB douille montée et permet une connexion facile de chaque paire de sorties. Cette carte de sortie est situé sur l'arrière de l'enceinte, à côté de la C14 IEC (style de plomb Kettle) connecteur d'alimentation principal.

Les utilisations typiques comprennent des caméras de vidéosurveillance et Powering chauffe des logements de la caméra, ou tout autre endroit où il ya seulement un espace rack limité disponible.

Code article	Description
DA470-4	4 x 24V CA 4A, Rack 1U alimentation.
DA470-8	8 x 24V CA 2A, Rack 1U alimentation.
DA470-16	16 x 24V CA 1A, Rack 1U alimentation.