

DA471

1U en rack alimentations

24V CC 8A

Caractéristiques

- Fusibles de sortie à réarmement automatique
- 1U 19" rack enceinte
- Conception de haute efficacité
- Raccords « plug and play » faciles à monter
- État de sortie facile à observer grâce aux voyants montés à l'avant
- Courant maximum disponible de 8A
- Plage de tension d'entrée de 96V - 265V CA, avec des fréquences de 47Hz à 63Hz
- Plomb IEC C14 (plomb de bouilloire) avec fiche d'alimentation UK inclus pour les entrées arrières IEC C14
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie



Description

Le DA471 fait partie de notre gamme de slim, alimentations haute efficacité de montage en rack.

Pas plus ingénieur appel-outs pour fusibles. Doté fusibles auto-réinitialisation automatique, l'entretien est maintenant encore plus facile. Combiné avec notre **Garantie de cinq ans**, vous pouvez maintenant installer et oublier.

La conception très efficace fournit réglementé **CC 24V** avec un courant maximal disponible de 8A, en seulement 1U d'espace rack.

Tidy, rapide et simple installations peut être atteint facilement avec la **"Plug and Play"** connexions arrière. Résiliation est fourni par un bouchon à quatre voies, qui se détache de la PCB douille montée et permet une connexion facile de chaque paire de sorties. Cette carte de sortie est situé sur l'arrière de l'enceinte, à côté de la C14 IEC (style de plomb Kettle) connecteur d'alimentation principal.

Les utilisations typiques comprennent des caméras de vidéosurveillance et Powering chauffe des logements de la caméra, ou tout autre endroit où il ya seulement un espace rack limité disponible.

Code article	Description
DA471-4	4 x 24V CC 2A, Rack 1U alimentation.
DA471-8	8 x 24V CC 1A, Rack 1U alimentation.
DA471-16	16 x 24V CC 500mA, Rack 1U alimentation.