

# DA343

## Porte garde



### Caractéristiques

- Boîtier en acier doux
- Tension d'alimentation 12V CC
- Consommation de courant 100mA on et 50mA off
- Relais d'alarme SPCO 24V CC 1A
- Relais de shunt SPCO 24V CC 1A
- Sortie d'alarme sonore de 105 dB @ 10CM
- Contact d'autoprotection
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie



### Description

Conçu pour donner une indication sonore et visuelle si une porte est ouverte, comme une porte de sortie de secours ou de la cage de sécurité. Ces unités ont une LED verte, une LED rouge, un haut-clé exploité commutateur et un sondeur interne.

Cette dispose également d'une sortie de relais d'alarme qui peut être relié à un panneau de commande d'alarme conventionnel. Cette sortie est shunté lorsque l'interrupteur à clé est tournée. Il a aussi une sortie de relais supplémentaire qui fonctionne pendant que l'unité est shuntée, pour permettre la surveillance à distance de l'appareil.

La gamme de DA343 sont disponibles commun ou aléatoire claveté et avec ou sans indication de shunt audible.

Les utilisations typiques incluent la surveillance de sortie de secours et le fonctionnement 12V, ce sont également idéal pour les cages de sécurité.

Code article	Description
DA343-C	Clé commune, pas de son sur shunt
DA343-CF	Clé commune, le son de shunt
DA343-R	Clé aléatoire, pas de son sur shunt
DA343-RF	Clé aléatoire, le son de shunt
DA343-FC	Montage encastré, clé commune, pas de son sur shunt
DA343-FCF	Montage encastré, clé commune, le son de shunt
DA343-FR	Montage encastré, clé aléatoire, pas de son sur shunt
DA343-FRF	Montage encastré, clé aléatoire, le son de shunt